

## ELEPHANT P1-E

EAN 570339400 1015

Alsidigt batterihegn. Velegnet til heste, køer og hobbybrug.  
ELEPHANT EI-hegnsbatteriet kan holde en hel sæson.

Forberedt til solcelledrift.



### Tekniske data:

Energikilde: 9V EI-hegnsbatteri . Vi anbefales at der anvendes et 55Ah.

Energiforbrug: Kan med et 9V/130Ah EI-hegnsbatteri holde en hel sæson (afhængig af valgt styrke).

Hegnslængde, teoretisk = 7 km

Hegnslængde, normal afledning = 1 km

Hegnslængde, kraftig afledning = 0,2 km

Topspænding = 7500 V

Ladeenergi = 0,15 joule

Impulsenergi = 0,12 joule

Sikkerhedsnorm: EN60335-2-76.

### Forklaringer:


Topspænding: Apparatets maksimale spænding.

Impulsenergi: Den energi (joule = watt x sek.), der effektivt er til rådighed på indhegningen.

Ladeenergi: En teoretisk størrelse - målt inde i selve apparatet.

Teoretisk hegnslængde: Den belastning = antal km hegnstråd ved hvilken apparatets afgivne spænding er faldet til 1500 volt. Der er set bort fra enhver form for afledning (vegetation, fugt, defekte isolatorer m.m.).

KOHSEL  
ELEPHANT



Advarselsskilt  
medfølger medfølger  
uden beregning

# KOHSEL

KOHSEL ELEKTRONIK A/S  
Holmbladsvej 17  
DK-8600 Silkeborg  
Tel. +45 8682 4427  
Fax +45 8682 4426  
web [www.elephant.as](http://www.elephant.as)



Tilbehør - se detaljerede informationer på [www.elephant.as](http://www.elephant.as)



Solcelle



Hegnstester



Batteri